

DP1213



Convertor IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA



Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 2
Interfata de comunicare	IO-Link
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V]	24
Consum de energie [mA]	300
Curent total Max. [A]	0,2
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 2
Iesiri	
Numar de iesiri analogice	2
Iesire analogica in curent [mA]	4...20
Sarcina max. [Ω]	300
Precizia ie#irii analogice [%]	0,25
Interfete	
Interfata de comunicare	IO-Link
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9



Convertor IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Profil	Smart Sensor	
Mod SIO	nu	
Tip port master necesar	A/B	
Date de proces analogice	2	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	3,6	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	612

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70	
Nota cu privire la temperatura ambientală	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura depozitare [°C]	-25...70	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	90; (descrește liniar până la 50 % (40 °C) fără condensare)	
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]	4000	
Protecție	IP 67	
Grad de contaminare	2	

Teste / certificări		
MTTF [ani]	352	


Date mecanice		
Greutate [g]	91,5	
Materiale	Capsula: PA	

Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	ieșire analogică	2 x LED, galben

Accesorii		
Accesorii (opțional)	clemă de montare	

Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică - Conector mama



- | | |
|----|------------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 4...20 mA ieșire analogică 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 4...20 mA ieșire analogică 1 |
| 5: | neocupat |



Convertor IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Conectare electrică - mufa



1:	L+
2:	neocupat
3:	L-
4:	C/Q IO-Link